

Armytek Zippy EXTENDED SET UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Armytek Optoelectronics Inc., Kanada. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod.

Specifikace:

5 variant použití:

otočná čelová svítilna, svítilna na klíčenku, plastový klip pro uchycení na ššit čepice, ocelový klip pro uchycení na opasek nebo tašku, magnet pro fixaci na kovové povrchy.

Maximální světelný tok: 160 OTF lumenů.

Unikátní optický systém s uhlím světla.

Vestavěný Li-Pol akumulátor a barevná indikace stavu nabití.

Spolehlivé, nárazuvzdorné a voděodolné tělo.

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem.

Tenká a lehká: (bez upevnění).

Automatická paměť posledního použitého režimu.

Blokovací funkce proti nechtěné aktivaci.

Odolný kroužek na klíče, čelovka s magnetem a odmínatelný ocelový klip pro uchycení na opasek, batoh nebo do kapsy.

Model Zippy/ EXTENDED SET

Max. světelný výkon, OTF Lumen 160

Špičková intenzita paprsku, candela 58

Hotspot : Spill

Max. dosvit, metrů 15

Napájecí zdroj (vestavěný) Li-Pol (100 mAh)

Režimy, světelný tok (OTF lumen) a doba provozu

Maximum - 160 lm - 17 min

Střední - 50 lm - 1 h

Minimální - 5 lm - 10h

Obsah balení

Svítilna

Náhlavní držák s magnetem

Ocelový klip

Uživatelský manuál

Instalace svítilny do náhlavního držáku

Vložte magnetickou část držáku do svítilny.

Ovládání

Zapnutí/Vypnutí: jedno kliknutí na tlačítko.

Přepínání režimů: Stiskněte a držte tlačítko, když je svítilna zapnutá. Tlačítko uvolněte pro výběr režimu.

Svítilna si pamatuje naposledy použitý režim.

Blokovací funkce (Lock): Stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 sekund, když je svítilna vypnutá. Akci opakuje pro odblokování. Během držení tlačítka svítilna jednou blikne pro potvrzení blokování/odblokování.

Chcete-li svítilnu zapnout, klikněte jednou na tlačítko.

Varování indikace stavu baterie: Při nízké úrovni nabití svítilna jednou blikne a začne snižovat jas, než se vypne v režimech Maximum a Střední. Při cyklickém přepínání režimů a nízkém stavu baterie se svítilna vypne po třetím cyklu

Nabíjení

Vložte kabel do Micro USB konektoru a připojte jej k výstupu USB-A libovolné nabíječky s výstupním napětím 4,5-5,5 V.

Přibližná doba nabíjení plně vybité baterie je 1 hodina 10 minut.

Indikace nabíjení:

○ Červená barva: probíhá nabíjení.

○ Zelená barva: nabíjení je dokončeno (nabit).

Servis a záruka

Armytek poskytuje bezplatnou záruční opravu po dobu 5 let od data nákupu (s dokladem), s výjimkou baterií, držáku, nabíječek, spínačů a konektorů, na které je záruka 12 měsíců.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená:

Používáním v rozporu s pokyny.

Pokusy o úpravu nebo opravu nequalifikovanými specialisty.

Dlouhodobým používáním v chlorovaných nebo jiných znečištěných kapalinách.

Vystavením vysokým teplotám nebo chemikáliím (včetně úniku kapaliny z vadných baterií).

Armytek Zippy EXTENDED SET UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Armytek Optoelectronics Inc., Kanada. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod.

Specifikace:

5 variant použití:

otočná čelová svítilna, svítilna na klíčenku, plastový klip pro uchycení na ššit čepice, ocelový klip pro uchycení na opasek nebo tašku, magnet pro fixaci na kovové povrchy.

Maximální světelný tok: 160 OTF lumenů.

Unikátní optický systém s uhlím světla.

Vestavěný Li-Pol akumulátor a barevná indikace stavu nabití.

Spolehlivé, nárazuvzdorné a voděodolné tělo.

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem.

Tenká a lehká: (bez upevnění).

Automatická paměť posledního použitého režimu.

Blokovací funkce proti nechtěné aktivaci.

Odolný kroužek na klíče, čelovka s magnetem a odmínatelný ocelový klip pro uchycení na opasek, batoh nebo do kapsy.

Model Zippy/ EXTENDED SET

Max. světelný výkon, OTF Lumen 160

Špičková intenzita paprsku, candela 58

Hotspot : Spill

Max. dosvit, metrů 15

Napájecí zdroj (vestavěný) Li-Pol (100 mAh)

Režimy, světelný tok (OTF lumen) a doba provozu

Maximum - 160 lm - 17 min

Střední - 50 lm - 1 h

Minimální - 5 lm - 10h

Obsah balení

Svítilna

Náhlavní držák s magnetem

Ocelový klip

Uživatelský manuál

Instalace svítilny do náhlavního držáku

Vložte magnetickou část držáku do svítilny.

Ovládání

Zapnutí/Vypnutí: jedno kliknutí na tlačítko.

Přepínání režimů: Stiskněte a držte tlačítko, když je svítilna zapnutá. Tlačítko uvolněte pro výběr režimu.

Svítilna si pamatuje naposledy použitý režim.

Blokovací funkce (Lock): Stiskněte a držte tlačítko po dobu 3 sekund, když je svítilna vypnutá. Akci opakuje pro odblokování. Během držení tlačítka svítilna jednou blikne pro potvrzení blokování/odblokování.

Chcete-li svítilnu zapnout, klikněte jednou na tlačítko.

Varování indikace stavu baterie: Při nízké úrovni nabití svítilna jednou blikne a začne snižovat jas, než se vypne v režimech Maximum a Střední. Při cyklickém přepínání režimů a nízkém stavu baterie se svítilna vypne po třetím cyklu

Nabíjení

Vložte kabel do Micro USB konektoru a připojte jej k výstupu USB-A libovolné nabíječky s výstupním napětím 4,5-5,5 V.

Přibližná doba nabíjení plně vybité baterie je 1 hodina 10 minut.

Indikace nabíjení:

○ Červená barva: probíhá nabíjení.

○ Zelená barva: nabíjení je dokončeno (nabit).

Servis a záruka

Armytek poskytuje bezplatnou záruční opravu po dobu 5 let od data nákupu (s dokladem), s výjimkou baterií, držáku, nabíječek, spínačů a konektorů, na které je záruka 12 měsíců.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená:

Používáním v rozporu s pokyny.

Pokusy o úpravu nebo opravu nequalifikovanými specialisty.

Dlouhodobým používáním v chlorovaných nebo jiných znečištěných kapalinách.

Vystavením vysokým teplotám nebo chemikáliím (včetně úniku kapaliny z vadných baterií).